

# GREAT KING

## 業務型無線電

### GK-11W

FM TRANSCEIVER



- 高功率輸出
- 高容量鋰電池
- 16個儲存頻道
- 頻道掃瞄功能
- VOX 聲控功能
- 中/英文語音頻道報號
- 高/低功率切換功能
- 寬/窄頻切換功能
- 緊急報警功能
- CTCSS/DCS 防干擾功能

圖片僅供參考用，實際銷售商品以實務為準。

**GREAT KING**

大王電器廠股份有限公司  
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.  
<http://www.greatking.com.tw>

## 功能特點

- 高功率輸出
- 中/英文語音頻道報號
- VOX 聲控功能
- 大容量鋰電池
- 高/低功率切換功能
- 緊急報警功能
- 16個儲存頻道
- 寬/窄頻切換功能
- CTCSS/DCS 防干擾功能
- 頻道掃瞄功能

低功率型式認證號碼：((( CCAJ21LPOCB0T1

## 技術規格 / Main Radio Parameter

## 發射部分 / Transmitter

## 接收部分 / Receiver

一般規格 / GENERAL		發射部分 / TRANSMITTER		接收部分 / RECEIVER	
頻率範圍	400~470 MHz* / 467.5125~467.6750 MHz	功率	1 W / 5 W* / 10 W*	接收靈敏度	0.18 $\mu$ V
頻道數量	14 ~ 16 CH	調制方式	F3E	音頻輸出功率	$\geq$ 500 mW
工作電壓	7.4 V DC $\pm$ 15%	最大頻偏	$\leq$ 5KHz (寬帶) $\leq$ 2.5KHz (窄帶)	音頻失真	< 10 %
天線阻抗	50 $\Omega$	雜散功率	$\leq$ 7.5 $\mu$ W	雜波抑制	$\geq$ 65dB
頻道間隔	12.5 KHz / 25 KHz	鄰道功率	$\leq$ -65 dB (寬帶) $\leq$ -60 dB (窄帶)		
工作溫度	-20 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C				
頻率穩定度	$\pm$ 2.5 PPM				
外型尺寸	120 $\times$ 60 $\times$ 40 mm (不含天線和背夾)				
重量	245 g (不含天線和背夾)				

## 選購配件



電池



充電座



棉繩



背夾



變壓器



天線

# GREAT KING

大王電器廠股份有限公司  
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.  
<http://www.greatking.com.tw>

授權經銷商：

★ 以上各項規格，各國稍有不同，基於精益求精的精神保留任何更改的權利，若有更改或錯誤恕不通知。